

# Waybox Pro MID & Plus MID

Scheda tecnica

## Ottieni l'accesso all'esperienza più recente di ricarica dei veicoli elettrici, a casa e sul posto di lavoro

Enel X Way Waybox™ Pro MID e Enel X Way Waybox™ Plus MID sono dotate di un dispositivo di misurazione certificato MID e di tutte le funzionalità di sicurezza e connettività che rendono la ricarica a casa e in ufficio un'esperienza semplice e senza interruzioni.

Grazie alla sua connessione alla piattaforma di ricarica smart di Enel X Way, Waybox Pro MID e Waybox Plus MID forniscono l'accesso a un'ampia gamma di funzionalità: dalla gestione in remoto delle sessioni di ricarica ai servizi innovativi che hanno come scopo la ricarica intelligente e dai costi efficienti.

## Perché Enel X Way Waybox™?

### Connessa

Gestisci in tutta semplicità sessioni di ricarica, schede RFID, report e molto altro grazie all'integrazione con Enel X Way App e le dashboard Waynet.

### Sicura

Enel X Way Waybox™ è certificata come resistente all'acqua e alla polvere, consentendo una ricarica sicura sia all'interno che all'esterno.

### Smart

Ottieni accesso alle funzionalità di ricarica smart come la gestione del carico adattivo e dinamico, la ricarica programmata e altro ancora.

### Monitorata

Assistenza tecnica completa in remoto disponibile e con tempi di risposta rapidi.



## Specifiche

<b>Tensione di ingresso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 230 V CA (monofase)</li> <li>&gt; 400 V CA (trifase)</li> </ul>
<b>Connessione alla rete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; TN e TT</li> </ul>
<b>Potenza di uscita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fino a 7,4 kW, 32A, monofase</li> <li>&gt; Fino a 22 kW, 32A, trifase</li> </ul>
<b>Cavo e presa in uscita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Connettore veicolo di tipo 2 (versione cavo); 7 m e 5 m</li> </ul>
<b>Modalità di ricarica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Modo 3</li> </ul>
<b>Temperatura di esercizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Da -25 °C a +50 °C</li> </ul>
<b>Precisione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Contatore MID: energia attiva (EN 50470-3) Classe B</li> </ul>
<b>Risoluzione contatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Il contatore (kWh) è mostrato con una cifra digitale</li> </ul>
<b>Protezione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rilevatore interno di correnti CC di guasto (sopra 6 mA)</li> <li>&gt; Necessario RCD esterno di Tipo A e MCB</li> </ul>
<b>Dimensioni e peso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 153 mm x 180 mm x 421 mm</li> <li>&gt; 10 kg per la versione con cavo</li> </ul>
<b>Struttura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; IP55; IK08</li> <li>&gt; Connessione dalla piastra posteriore per un'installazione semplice</li> </ul>
<b>LED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; LED dinamici che mostrano lo stato della ricarica</li> </ul>
<b>Connettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Wi-Fi da 2,4 Ghz</li> <li>&gt; Connettività LTE cellulare (opzionale)</li> </ul>
<b>Firmware e protocolli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Firmware aggiornabile Over-the-air (OTA)</li> <li>&gt; Archiviazione dati a lungo termine e persistente in caso di interruzione di corrente</li> </ul>
<b>Gestione dinamica della carica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Load Optimization Pro consente di caricare al voltaggio massimo disponibile a casa, senza superarlo (solo su Enel X Way Waybox™ Pro MID con Waymeter)</li> <li>&gt; Per installazioni multiple nello stesso sito, fai riferimento alle soluzioni aziendali Enel X Way</li> </ul>
<b>Autenticazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Modalità Unlock To Charge (Sblocca per ricaricare): la sessione di ricarica si avvia dopo l'autenticazione tramite Enel X Way App o la scheda RFID</li> <li>&gt; Modalità Connect &amp; Charge (Connetti e ricarica) la sessione di ricarica si avvia automaticamente connettendo il veicolo a Enel X Way Waybox™</li> </ul>
<b>Applicazione Enel X Way</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; App per impostare la configurazione del caricatore e il livello di ricarica, per monitorare le sessioni di ricarica e il consumo di energia, per programmare e avviare da remoto la ricarica e per ricevere notifiche</li> </ul>
<b>Servizi aggiuntivi per clienti business</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Attraverso le dashboard web Enel X Way è possibile gestire diverse sessioni di ricarica, monitorare le informazioni di ricarica in tempo reale e molto altro ancora. Per ulteriori dettagli fai riferimento alle nostre soluzioni per clienti business</li> </ul>
<b>Standard e certificazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; IEC 61851-1 (2017)</li> <li>&gt; Marchio CE</li> </ul>