JB4Installers App Waybox MAJ Firmware

FRANÇAIS



Table des matières

JB4Installers App – Waybox MAJ du Firmware	3
1. Prérequis	4
2. Connexion	4
3. Nouveau téléchargement du micrologiciel (firmware)	5
4. Chargement du numéro de série Waybox sur l'application	6
5. Connectez la Waybox à l'App	7
6. Mise à jour du micrologiciel (Firmware)	9

JB4Installers App – Waybox MAJ du Firmware

Le document suivant décrit les étapes de mise à jour (MAJ) du micrologiciel (firmware) à l'aide de l'App JB4Installers pour les modèles suivants :

- > Waybox Pro;
- > Waybox Plus;
- > Waybox Now.

Cette action doit être effectuée à chaque station après l'installation et avant la mise en service (MES).

1. Prérequis

- > Waybox Pro, Plus ou Now;
- > Un smartphone avec Android OS;
- > L'Autorisation d'Enel X Way

Veuillez contacter le support client Enel X Way pour demander l'autorisation d'utiliser l'application.

Veuillez envoyer un courriel à l'une des adresses e-mail suivantes en indiquant l'adresse e-mail que vous utiliserez pour vous connecter à l'application et le nom complet de l'installateur et de l'entreprise.

enelxway.french.support@enel.com -> Support client en français

Une fois cette opération effectuée, vous recevrez un lien vers votre adresse e-mail pour activer votre compte. Après l'enregistrement, vous recevrez un autre courriel pour activer votre compte et télécharger et installer l'App JB4Installers.

2. Connexion

- 1. Fermez d'abord toutes les applications sur le smartphone ;
- 2. Depuis le smartphone, lancez l'App JB4Installers ;



3. Insérez les informations d'identification (e-mail d'enregistrement, mot de passe) pour accéder au profil et appuyez sur **Connexion.**

JB4Installer	ີສຸຟ 100% 🗎 ເຮັ
enel % way	
Username or email	
Password	Θ
Login	
Password reset	

i

h.

3. Nouveau téléchargement du micrologiciel (firmware)

NOTE: Pour télécharger le nouveau micrologiciel disponible sur l'application, il est nécessaire d'avoir une connexion Internet sur votre smartphone.

Après la connexion, s'il y a une nouvelle version de firmware disponible, une fenêtre apparaîtra. Appuyez sur **TÉLÉCHARGER ! (DOWNLOAD !)** et attendez que la fenêtre contextuelle de confirmation du téléchargement soit terminée, puis appuyez sur **FERMER (CLOSE)**. After

I TIM 😪 🚚 59% 💷 13:15	- 20 - 20 - E	I TIM 3
← Home E→	← Home L→	← Home
No serials available	No serials available	No serials availab
FW JB3VUEV01a E disponibile un nuovo aggiornamento firmware DOWNLOADI	Downloading file. Please wait 34% 34/100	FW JB3VUEV01a Operation completed
No FW available	No FW available	FW: JB3VUEV01a Size: 16.74 MB fc7e84103252185b82687e9b263ffd
Home Help	Hame Help	Home

CLOSE

4. Chargement du numéro de série Waybox sur l'application

NOTE: Pour ces étapes, il est nécessaire d'avoir une connexion Internet sur votre smartphone.

1. Sélectionnez le bouton **+ ADD SERIAL**, insérez le numéro de série ou scannez le code QR (pour la première utilisation de l'App, la fenêtre d'accès à la photo caméra sera demandée : appuyez sur **AUTORISER [ALLOW]**) en appuyant sur **SCAN** et utilisez la photo caméra pour reconnaître le code QR sur la Waybox. Cliquez sur **+ AJOUTER (ADD)** pour ajouter le numéro de série de la boîte scannée pour terminer l'opération ;





h.

2. Une fois la procédure terminée, un nouvel élément avec le numéro de série de la Waybox apparaîtra en haut de l'écran;

22:00 ©	▲ ⊖	📲 🗟 al 100% 🖿
÷	Home	€÷
2	0PK10T2J04BB	00012
	+ ADD SERIAL	
FW: JI Size:	B3VUEV01a 16.74 MB I8f577ee62efdb8dd234a61	b60
	Home	? Help

5. Connectez la Waybox à l'App



NOTE: Pour les étapes suivantes, il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion Internet sur votre smartphone.

- 1. Si le téléphone portable a le Wi-Fi activé, éteignez le Wi-Fi ;
- 2. Cliquez sur l'article avec le S/N de la Waybox;

22:00 🕲 🛦 오		📲 🗟 .il 100% 🗎
← Home		E≁
20PK1	0T2J04BB0	0012
6	- ADD SERIAL	
FW: JB3VUE Size: 16.74	H ADD SERIAL	
FW: JB3VUE Size: 16.74 bc8c3dd8f577ee	H ADD SERIAL WO1a MB 62efdb8dd234a61b6	0

3. Allumez la Waybox et attendez environ 30 secondes, afin que le hotspot Wi-Fi de la Waybox soit activé (le hotspot s'active après l'émission de deux signaux sonores). Le hotspot reste actif pendant 1 minute après la mise en marche de la Waybox ;

4. Cliquez sur le bouton ACTIVER (ENABLE) sur l'App ;

2:01	₿▲ ♥	¥⊱.ıl 100% I
÷	Home	Đ
20	PK10T2J	04BB00012
(Wifi Not enabled	ENABLE
!	Configure Wifi network	
(Connect to JB + Click on Connect to fore	
(Connect to JB	
		8
	FIRMWARE UPDATE	CONFIGURATION

5. Activez le Wi-Fi et connectez-vous au wifi Waybox (le nom du wifi est Waybox-XXX, alors que XXX sont les 3 derniers chiffres du numéro de série) ;



6. Attendez la connexion au Wi-Fi Waybox. Le processus se terminera une fois que tous les 🔗 seront présents.

÷	Home	€÷
20	PK10T2J	04BB00012
\oslash	Wifi enabled	
\oslash	Wifi network configured	
\oslash	Connection done	
\oslash	Logged in	
	[¥]	ĝ
	FIRMWARE UPDATE	CONFIGURATION
	AGNUSTICS	

6. Mise à jour du micrologiciel (Firmware)



NOTE: Pour les étapes suivantes, il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion Internet sur votre smartphone.

Pour mettre à jour le firmware de la Waybox:

1. Cliquez sur le bouton **FIRMWARE UPDATE.**

00:36	◙ ▲ ©	🕷 🗟 .il 100% 🗎
÷	Home	₽
20	PK10T2J	04BB00012
\oslash	Wifi enabled	
Ø	Wifi network configured	
\oslash	Connection done	•
Ø	Logged in	
	FIRMWARE UPDATE	贷 CONFIGURATION
D		

2. Si une nouvelle version du firmware est disponible, mettez à jour le firmware en cliquant sur le bouton **UPDATE** ;

07:40	A 🌣 ·· 🛛 💐 🏹 1005 🛢
20	PK10T2J04BB00012
0	Wife enabled
0	Willi metwork configured
0	Connecting
FW	Update X
с	urrent version Latest version
JB3	VUEV01a JB3VUEV01a
	UPDATED
	Caccae Lapellation

i

NOTE: si le micrologiciel est déjà mis à jour, il est possible de forcer la mise à jour en cliquant sur le bouton correspondant indiqué dans l'image ci-dessus.

3. Attendez la fin de la mise à jour;



4. Appuyez ensuite sur **CLOSE** pour sortir de l'étape de mise à jour du Firmware.

